
CRI 80 | 15.000h | Dimmerabile | 220-240V~ 50/60Hz | IP 20

**Codice** **39.9W2714RGBT**

**EAN13** **8025702057840**






ØD

| | |
|---|---|
| Potenza (Pon) | 12W |
| Potenza in Standby (Psb) | 0,50W |
| Potenza in Standby Lampade connesse (Pnet) | 0,50W |
| Tensione di alimentazione | 220-240Vac - 50/60Hz |
| Corrente | 85mA |
| Fattore di potenza | PF > 0,5 |
| Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0.7 |
| Temperatura di esercizio | da -20°C ~+40°C |
| Temperatura di colore correlata | RGB + range 2700K ~ 6500K |
| Tonalita di luce | RGB + range tonalità da Bianca calda a Bianca Fredda |
| Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
| Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio lampada Φ95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Apertura del Fascio | 110° |
| Angolo di diffusione | N/A |
| Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 |
| Fattore di sopravvivenza (SF) | 0.9 |
| Dimensioni | Ø70x136mm |
| Materiale del corpo | Alluminio e termoplastica |
| Tipo di attacco | E27 |
| Consumo Energetico Ponderato | 12kWh/1000h |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
| Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
| Note | Compatibile con il radiocomando SMART 39.9W3000RC<br>Applicazione Smart Life disponibile su Play Store per Android e su App Store per iPhone<br>Compatibile con gli Assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa<br>Controllo remoto via smartphone<br>Programmi personalizzati<br>Dimmerazione<br>Tonalità di colore regolabile<br>Funzionalità di condivisione<br>Timer ON/OFF<br>Scene selezionabili |

**RGB + Bianco Dinamico**
**N.B.: Al primo collegamento la lampada non programmata lampeggerà con luce bianca ad indicare lo stato di programmazione attiva.**
**Collegamento configurazione rapida tramite bluetooth**
**Testo4**
**Testo5**



*Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative*